

2D-DNR Всепогодная видеокамера с ИК подсветкой на Effio-E Автодиафрагма и вариофокальный объектив (2,8мм-12мм)



jetek pro

JTW-5960TDN-V212IR

650ТВл
DC автодиафрагма,
вариофокальный объектив (2,8мм-12мм)
Электронный день/ночь

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	JTW-5960TDN-V212IR
DSP процессор	Effio-E
Матрица	1/3" CCD
Телевизионный стандарт	NTSC, PAL
Количество пикселей	Всего - 1020(Г) * 596(В) / эффективных - 976(Г) * 582(В)
Частота сканирования	NTSC=15.734кГц(H) / 59.94Гц(V) / PAL=15.625кГц(H) / 50.00Гц(V)
Система сканирования	2:1 чересстрочная
Синхронизация	Внутренняя
Разрешение	650ТВл
Чувствительность	0.01Лк
Отношение сигнал/шум	Более чем 50дБ
Баланс белого	ATW/AWB/ФИКС/РУЧН
Гамма-коррекция	Настраивается
Видео выход	Композитный: 1.0Vр-p 75ohm
Электронный затвор	NTSC-Авто/Ручной(1/60с~1/120,000с) / PAL-Авто/Ручной(1/50sec~1/120,000sec)
Экранное меню (OSD)	Есть
Компенсация засветки	Вкл / Выкл
Контроль усиления	Вкл / Выкл
День/ночь (цвет / ч/б)	Цвет / Авто / ч/б
Настройка изображения	Контраст / Четкость / CB-Gain / CR-Gain
Приватное маскирование	Вкл / Выкл (4 зоны)
Напряжение питания	DC 12В
Потребляемый ток	120mA
Объектив	Вариофокальный объектив с автодиафрагмой (2.8мм-12мм)
Рабочие температуры	-40 ~ +50 град С. RH 95% Max.
Температуры хранения	-20 ~ +60 град С. RH 95% Max.

Effio-E DSP

Основные особенности

- * Высокое разрешение: в цвете: 650ТВл, в ч/б: 700ТВл
- * 2D DNR процессор нового поколения Effio-E
- * Удобное экранное меню OSD
- * Настраиваемые зоны BLC и детекции движения
- * 4 зоны приватного маскирования с выбором цвета
- * Управление меню камеры через интерфейс RS-485 (опция)

Настройки

Вход и управление меню выполняется кнопками на корпусе видеокамеры

SETUP
► 1. LENS DC ←+
2. EXPOSURE ↑+
3. WHITE BAL ATW
4. DAY NIGHT COLOR OFF
5. 3DNR SENS-UP
6. MOTION BLC
7. ADJUST OFF
8. RESET D-WDR
9. EXIT RETURN

EXPOSURE
► SHUTTER 1/60 HIGH
BRIGHTNESS AUTO 50
AGC OFF
SENS-UP OFF
BLC OFF
D-WDR RET ←
RETURN

SPECIAL
► 1. CAM TITLE OFF
2. D-EFFECT OFF ←+
3. MOTION OFF
4. PRIVACY OFF
5. OSV INT
6. LANGUAGE ENGLISH
7. RETURN RET ←

Размеры



Управление меню



OSD меню

Установка



Подключение

- ① Подключите разъемы видео и питания (12В стабилизированного тока)
- ② Определите положение камеры
- ③ Закрепите камеру винтами и настройте положение
- ④ Соберите и закрепите все части камеры и закрутите блокировочные винты



Регулировка зума и фокуса объектива

jetek pro

www.jetekpro.ru


Техника безопасности

- Перед установкой проверьте тип и напряжение питания камеры, а также потребляемый ею ток.
- Убедитесь, что источник питания соответствует необходимым параметрам и подключайте камеру только после завершения монтажа.
- Не используйте камеру за пределами температурного диапазона -40°C ~ +50°C , и при относительной влажности выше 95%
- Не подвергайте камеры радиоактивному и рентгеновскому облучению, это приводит к повреждению сенсора.
- Не помещайте камеру в воду или в очень влажную среду, это может привести к ее выходу из строя.
- Не направляйте камеру на источники очень яркого света, если не включен режим затмения.
- При загрязнении стекла вытрите его мягкой чистой тканью.
- При монтаже камеры рекомендуется установка грозозащиты, отключайте питание и отсоединяйте видео кабель во время грозы.
- Камера это сложное устройство, обращайтесь бережно при хранении, транспортировке и установке, не подвергайте ее высокому давлению и сильной вибрации.



Установка данного оборудования и его обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом

Замечания



Примечание : Для снижения риска поражения током не заземляйте корпус камеры и не касайтесь корпуса в момент включения камеры.

Согласно FCC данное устройство имеет CLASS A это

означает, что эксплуатация его может создавать электромагнитные помехи. Установка должна осуществляться в соответствии с этим предписанием, чтобы избежать паразитных наводок в устройствах, находящихся поблизости.

Примечание:

Самостоятельный ремонт оборудования при его поломке приведет к утрате гарантии.

Предупреждение :

Не касайтесь устройства влажными руками, не ставьте камеру на неустойчивую поверхность и не создавайте условия, которые могут привести к ее падению.

Комплектация и гарантия

- Руководство пользователя
- Крепежные элементы:
монтажная площадка-1 шт.
винт крепления-4 шт.
шуруп-4шт.
- Пульт управления OSD меню - 1шт
- Ключ шестигранный-2шт.
- Разъем питания, видео

Гарантийный талон

jetek pro®

Наименование товара _____

Тип, модель _____

Заводской номер _____

Дата покупки _____

Подпись _____

Штамп.

1. Срок гарантии на продукцию составляет один год с даты покупки оборудования.
2. Гарантия обретает силу при предъявлении настоящего талона, в котором указаны заводской номер изделия и дата его покупки, подтвержденные штампом.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях: ----выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.);
- наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
- наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.;
- наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия, а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
- наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.;

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.