

ИБП серии HomeStart это современный источник линейно-интерактивного типа мощностью 600, ВА предназначены для обеспечения длительного времени автономной работы компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, и т.д. Данный ИБП имеет широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи, что позволяет реже использовать энергию батарей и продлевает их срок службы. ИБП HomeStart 600 имеет напряжение цепи постоянного тока 12В и позволяет подключать АКБ емкостью до 200 Ач, что обеспечивает длительное время автономной работы. Форма выходного сигнала в виде чистой синусоиды обеспечивает источнику совместимость с современным наиболее чувствительным оборудованием.

- Информативная светодиодная панель
- Микропроцессорное управление
- Чистый синус
- Функция энергосбережения
- Быстрое время переключения
- Защита от перегрузок
- Совместимость с генераторами
- Горячая замена АКБ
- Байпас



Модель		HomeStart
Тип ИБП		Линейно-интерактивный
Мощность (ВА/Вт)		600 / 480
Параметры входа		
Номинальное входное напряжение		220 В
Номинальная входная частота		50 Hz
Диапазон входного напряжения, без перехода на АКБ		120-300 В (в режиме инвертора)/ 145-285 В (в режиме ИБП)
Параметры выхода		
Диапазон выходного напряжения	режим работы от сети	160-260 В(в режиме инвертора)/ 190-260 В (в режиме ИБП)
	режим работы от батарей	220 В ± 10%
Выходная частота	режим работы от сети	так же, как в сети
	режим работы от батарей	50 ± 1 Hz
Форма выходного напряжения	режим работы от сети	повторяет сетевую
	режим работы от батарей	Чистый синус
Время переключения		4 мс
Батарей		
Напряжение батарейного блока		12 В
Зарядное напряжение		13,8 ± 0,3 В
Зарядный ток		10 / 20 А (опция)
Возможности системы		
Защиты		от перегрузки, короткого замыкания, перегрева
Рабочая температура эксплуатации		0 - 40 °С
Влажность		0 - 95 % без конденсации
Величина шума		< 40 dB (1 метр от прибора)
Габариты и вес		
габариты прибора (ДхШхВ) мм		285x272x165
Вес НЕТТО, кг		11,4